

Auto 3Pro

微信小程序·使用手册

深睡多1刻精神1整天——

1.注册与登录



首次使用请在微信小程序中搜索"蒂思普智能床垫",点击进入



进入小程序后,并勾选"同意", 手机号一键登录



牙、网络、定 位等使用权限, 以免影响小程 序的正常使用

注:请打开微 信APP手机蓝

首次注册或者长时间不登录时, 需要输入手机短信验证码

2.设备连接蓝牙



(
〈 蓝牙 … ④	<
広牙 ご 刷新	蓝牙
附近设备	我的设备
H122-00021D	H122-0002
Alar 1 para Arata dalaman	附近设备
AP1179800 Me21000100	
Auto 3 Pro- eros-concer	46-1199000 Mild 000700
Arb Pic 60838 Hitti mittor	Auto S Per-
	Active B
进入设备连接界面,点击"刷新" 蓝牙设备,在附近的设备列表中 选择对应设备的蓝牙序列号	



注意:小程序无法正常连接床垫时,请打开手机相关权限及功能

手机系统权限设置问题

在手机设置中,点击"微信"应用权限,打开权限允许使用"位置信息"、"附近的设备"



2、手机数据、蓝牙、定位功能未打开

①下滑手机控制栏,点击打开手机"数据","蓝牙","定位功能" ②然后进入小程序,重新搜索蓝牙连接



蓝牙未打开

定位未打开

数据未打开

3.设备蓝牙名称修改



4.WiFi连接



蓝牙连接成功后,首页中蓝 牙图标点亮,此时点击灰暗 的WiFi图标,即可进入设备 配网界面





手机先连接WiFi,然后 点击"当前手机连 接"WiFi,按照界面提 示输入密码确认即可配 网

4.WiFi连接





请耐心等待配网,成功连接WiFi后会弹窗显示配网成功



WiFi连接成功, 首页WiFi图标点亮

注意: 配网不成功时, 请根据不同系统的手机, 参照下面相应步骤进行配网

1、安卓手机

- 1、首先将手机连接好WiFi,确认WiFi信号是否稳定,在小程序中蓝牙连接好床垫,点击WiFi图 标进行配网
- 2、点击"当前手机连接WiFi",输入正确的密码,请注意WiFi名称和密码不能包含特殊字符
- 3、新WiFi第一次连接过程时间会比较长,可以不用停留在当前配网界面,当主页WiFi图标点亮即表示WiFi连接成功 (显示配网失败时,请重复上述步骤配网)



く 设备配网 ・・・ ③



选择当前手机连接WiFi

WiFi连接成功图标点亮

深睡多了刻 精神了整天 ——



苹果手机用户配网时, 需手动输入WiFi名称和密码





注意:ios输入法不同种类的字符输入 过程中,系统会<u>自动插入空格</u>,请注 意删除,确认账号、密码准确



注意: 名称和密码不能包含特殊字符

5.蓝牙、固件版本更新



<	远程升级	••• •
	1.3.5	
蓝牙版本号		>
固件版本号		>

点击"**我的**"进入"远程升级"即可查看 当前床垫主机蓝牙版本号、固件版本号, 点击升级固件即可升级到最新版本,升级 过程需要几分钟,完成后主机将会发出 "滴"的一声并自动重启

注意:

升级前请先将床垫主机连接好WiFi; 升级过程中请勿断开电源; 为更好的体验床垫,请及时进行版本更新

6.首页功能导航



7.自动模式功能



8.手动调节



8.调节力度设置



<		调节力度设置	•••	0
	左床		右床	
轻	柔模式			
杤	陆模式			
体	际设			

自动调节力度模式选择

点击"<u>我的</u>"进入"<u>自</u> 动调节力度设置"即可 调整自适应调节力度, 轻柔、标准、体验模式 调节力度依次增强,您 可根据您的喜好选择最 舒适的调节力度 注意:调节力度左/右床 需要单独设置

9.睡眠时间设置

	我的	•••	0
2 微信用户			>
用户基本信息			>
用户名称设置			>
睡眠时间设置			>
调节力度设置			>
电控行程设置			>
设备自检			>
远程升级			>
退出登录			>
●● ●● 首页	<mark>ル</mark> 报告		5



点击"**我的**"进入"**睡眠时 间设置**"即可调整自适应睡 眠时间段,在设置时间段内, 自动调节只会调节一次,您 可根据您的睡眠习惯设置相 应睡眠时间。 **注意:** 左右床需要独立设置睡眠时 间

轻柔模式下床垫自适应调节 不受睡眠时间设置影响,将 会整晚调节

10.睡眠报告功能



系统会对您的睡眠数据收集并分析,并生成睡眠报告,点击"**睡眠**",即可查看

左、右床的睡眠报告独立生成,可在小程序中分别查看(单 人床只生成一份睡眠报告)

注意:

需该款床垫具有睡眠报告功能才能生成睡眠报告 睡眠时长4小时以上,床垫连接了稳定的WiFi方可生成睡眠 报告

不在小程序中手动查询睡眠报告时,系统会在判断用户离床 半小时后,自动生成睡眠报告;

10.睡眠报告功能





系统会将每日睡眠报告统计分析,生成 "周报告"和"月报告",在"睡眠"中 点击相应报告即可查看

注意:

生成睡眠报告需上传数据到云端,为保障 您更好的体验,睡觉期间请保持主机WiFi 的稳定连接

11.一键自检功能







在我的点击"**设备自检**",即可进入设备一键自检功能

点击__________,床垫自动进入 检测,检测期间请勿躺至床垫上或 断电,耐心等待3分钟左右 自检完成后,会生成检测结果,如 若检测结果异常,请及时联系相关 售后人员

12.电控调节自动模式



13.电动调节手动模式



14.角度记忆功能



记忆角度可根据需求自行命名

手动调节好头部、脚部后,点击"**添** <u>加</u>"即可将当前设定角度在本地保存, 下次只需一键点击,即可将床垫调整 到记忆角度



15.电动调节定时放平





添加即可保存,下次可一键点击设置

16.电机校准功能

	我的	••• •		
2 微信用户		>		
用户基本信息		>		<
用户名称设置		>		床头
睡眠时间设置		>		开始
调节力度设置		>		结束
电控行程设置		>		
设备自检		>		复位
远程升级		>		
退出登录		>		
	山 报告	30		



点击"**我的**"进入"**电机一 键校准**"即可对电机行程自 动校准,恢复正常出厂角度 设置,当您发现床垫实际角 度与调节角度不符时,可通 过此方法来校准。

注意:

停电或电机故障时,请勿强行将床垫压 下放平,以免损坏电机、床架等部件, 请您及时联系售后人员。意外停电时, 可以用备用电池 (DC5.5*2.5mm接头, 24v, 3A以上)连接床垫电源插头,即 可正常使用。

17.闹钟功能



在首页点击"**闹钟图标**",即可进入闹钟功能设定,



左、右床可独立分开设定最多三 个闹钟,点击"时间"即可设置 闹钟时间,时间右侧图标为"闹 钟开关",<u>开启闹钟后,首页闹</u> <u>钟图标将会点亮成**蓝色**</u>

闹钟功能:当到了闹钟设定的时间点时,床垫背部会重复缓缓地升起、放平持续2分钟,将您轻柔唤醒



注意:需设置好闹钟重复日期



THANKS 感谢观看

http://www.365tek.cn/